

# Технические характеристики дизельного генератора ED-66P

Модель ED-66P	
Мощность максимальная (кВт/кВА)	53/66
Мощность номинальная (кВт/кВА)	48/60
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	24 месяца
Общая информация	
Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	85
Уровень шума (дБ/7м)	-
Габариты ДхШхВ (мм)	2300x950x1560
Вес (кг)	-
Двигатель	
Модель	1103A-33TG2
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Атмосферный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	54
Рабочий объем (л)	3,3
Диаметр и ход поршня (мм)	105x127
Степень сжатия	17,3:1
Степень запуска	Электростартер 12В
Объем системы охлаждения (л)	10,2
Объем масляной системы (л)	8,3
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	10,4
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	-
Рекомендуемое масло	SAE10W40



Альтернатор	
Модель	SX460
Тип	Бесщеточный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Панель управления	
Вольтметр Амперметр Частотомер Температура двигателя Уровень топлива Давление масла Заряд АКБ Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов Индикация/звуковой сигнал общей аварии Индикация ошибки заряда АКБ Счетчик моточасов Возможность дистанционного запуска по сухому контакту	
Дополнительные опции	
2 степень автоматизации 3 степень автоматизации Синхронизация Шасси Блок-контейнер Подогреватель охлаждающей жидкости Дополнительная емкость для топлива	

# Особенности генераторов ETVEL



Производство

 **Турция**

- ✓ Оцинкованный кожух
- ✓ Шумозащита
- ✓ АВР и ПОЖ идут в комплексе с каждым генератором ETVEL
- ✓ Гарантийный период 2 года
- ✓ Электронный регулятор оборотов
- ✓ Проф. двигатели
- ✓ Съёмный пластиковый бак

Производство

 **Китай**

- ✓ Высокое качество сборки
- ✓ Проф серия двигателей Weichai
- ✓ Контроллер: **Deepeer 6120**
- ✓ Тщательная предпродажная подготовка
- ✓ Гарантия завода изготовителя 1 год
- ✓ В комплекте ПОЖ и Зарядка АКБ

