

Технические характеристики дизельного генератора ED-165B

Модель ED-165B	
Мощность максимальная (кВт/кВА)	132/165
Мощность номинальная (кВт/кВА)	120/150
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	24 месяца
Общая информация	
Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	245
Уровень шума (дБ/7м)	85
Габариты ДхШхВ (мм)	3070x1100x1800
Вес (кг)	1820
Двигатель	
Модель	6M11G165/5
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Турбированный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Электронный
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	138
Рабочий объем (л)	6,7
Диаметр и ход поршня (мм)	105x130
Степень сжатия	18:1
Степень запуска	Электростартер 24В
Объем системы охлаждения (л)	17
Объем масляной системы (л)	19
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	23
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	250
Рекомендуемое масло	SAE10W40



Альтернатор	
Модель	SX460
Тип	Бесщеточный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Панель управления	
Вольтметр Амперметр Частотомер Температура двигателя Уровень топлива Давление масла Заряд АКБ Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов Индикация/звуковой сигнал общей аварии Индикация ошибки заряда АКБ Счетчик моточасов Возможность дистанционного запуска по сухому контакту	
Дополнительные опции	
2 степень автоматизации 3 степень автоматизации Синхронизация Шасси Блок-контейнер Подогреватель охлаждающей жидкости Дополнительная емкость для топлива	

Особенности генераторов ETVEL



Производство

 **Турция**

- ✓ Оцинкованный кожух
- ✓ Шумозащита
- ✓ АВР и ПОЖ идут в комплексе с каждым генератором ETVEL
- ✓ Гарантийный период 2 года
- ✓ Электронный регулятор оборотов
- ✓ Проф. двигатели
- ✓ Съёмный пластиковый бак

Производство

 **Китай**

- ✓ Высокое качество сборки
- ✓ Проф серия двигателей Weichai
- ✓ Контроллер: **Deepeer 6120**
- ✓ Тщательная предпродажная подготовка
- ✓ Гарантия завода изготовителя 1 год
- ✓ В комплекте ПОЖ и Зарядка АКБ

