



EFD 625/400 Evo Tec

Дизельный генератор 500 кВт с двигателем Doosan | Hyundai.
Без ПОЖ, CHINT NXMS-1000H/3P1000A 70kA с электронным расцепителем,
ComAp IL4-AMF25, FAST ≤50°C медь, бак 640л, Parker 1000FH, Varta 120A*2,
BAC2408

Основное	
Производитель	
Тип исполнения	Открытое на раме
Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP)	625 / 500
Резервная мощность (Stand-by power), кВА/кВт (LTP)	688 / 550
Выходное напряжение, В	400/230
Номинальная сила тока, А	902
Тип запуска	Электростартер
Панель управления на базе контроллера	DEEPSEA

Двигатель	
Бренд двигателя	Doosan Hyundai
Модель двигателя	DP180 LB
Тип двигателя	дизельный, четырехтактный
Основная мощность двигателя кВт	540

Двигатель	
Резервная мощность двигателя кВт	596
Рабочий объем двигателя	18,3
Регулятор частоты вращения двигателя	Электронный, без поддержки CAN-шины
Вид наддува воздуха	Турбонаддув с интеркулером типа воздух-воздух
Система впрыска топлива	Прямой впрыск, ТНВД с электронным регулятором
Частота вращения двигателя	1500
Охлаждение	Жидкостное
Количество, расположение цилиндров	10, V - Образное
Общий объем масла	34
Общий объем антифриза	91
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная
Электрическая система, В	24

Габаритные размеры и вес	
Длина, мм	3250
Ширина, мм	1750
Высота, мм	2150
Сухой вес, кг	3950

Топливная система	
Емкость стандартного топливного бака, литр	ТВА
Расход топлива при нагрузке 100%	136,4
Расход топлива при нагрузке 75%	103,8

Генератор	
Род тока	переменный, 3-фазный

Генератор	
Производитель альтернатора	Evo Tec
Тип альтернатора	4-полюсный, Бесщеточный
Автоматический регулятор напряжения AVR	TBA
Модель альтернатора	S354G500D6
Система возбуждения	PMG
Допустимый ток короткого замыкания	300%, 10 секунд
Точность регулирования напряжения, %	0,5
Изоляция	Класс H
Уровень технической защиты	IP 23

Гарантия и интервалы ТО	
Гарантия	Гарантия: на дизель-генераторные установки, эксплуатирующееся в постоянном режиме, предусматривается гарантия 12 месяцев с момента установки (ввода в эксплуатацию), но не более 18 месяцев с даты поставки, с ограничением наработки 1000 м/ч. в течение гарантийного периода. Оборудование, эксплуатирующееся в резервном режиме и имеющее наработку не более 500 м/ч в год, имеет гарантию 24 месяца с момента продажи.
Замена масляного фильтра	Первые 50 м/ч, каждые 200 м/ч один раз в год
Замена масла	Первые 50 м/ч, каждые 200 м/ч один раз в год
Замена воздушного фильтра	Каждые 400 м/ч один раз в год
Замена топливного фильтра	Первые 50 м/ч, каждые 400 м/ч один раз в год
Замена топливного фильтра тонкой очистки	каждые 12 месяцев или 1200 м/ч
Замена приводного ремня	Каждые 1600 м/ч один раз в два года
Замена охлаждающей жидкости	Каждые 1600 м/ч один раз в два года

*PRP - Основная мощность: определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна

выдавать непрерывно, обеспечивая переменную электрическую нагрузку при работе в течение неограниченного количества часов в год в согласованных рабочих условиях с установленными интервалами и процедурами технического обслуживания. выполняются в соответствии с предписаниями производителя. Допустимая средняя выходная мощность за 24 часа работы не должна превышать 70% от основной мощности. Перегрузочная способность 10% доступна в течение 1 часа в течение 12-часового периода работы.

****LTP** - ограниченная по времени рабочая мощность: определяется как максимальная доступная мощность в согласованных условиях эксплуатации, при которой генераторная установка способна обеспечивать до 500 часов работы в год (не более 300 часов для непрерывного использования) с интервалом технического обслуживания и процедурами, выполняемыми в соответствии с предписаниями производителей. Нет возможности перегрузки.