



EFY 26,4/230

Дизельный генератор на 26,4 кВт с двигателем Yanmar в открытом исполнении. Панель управления на базе контроллера Deep Sea 6120. Автомат защиты генератора, устройство подзарядки АКБ и электрический подогрев охлаждающей жидкости (питание 220В). Электронный датчик уровня топлива, промышленный глушитель, аккумуляторная батарея.

Основное	
	Под заказ
Тип исполнения	Открытое на раме
Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP)	26,4 / 26,4
Резервная мощность (Stand-by power), кВА/кВт (LTP)	29,04 / 29,04
Выходное напряжение, В	230
Тип запуска	Электростартер
Панель управления на базе контроллера	DeepSea

Двигатель	
Бренд двигателя	Yanmar
Модель двигателя	4TNV98-GGE
Тип двигателя	дизельный, четырехтактный
Основная мощность двигателя кВт	30,7
Резервная мощность двигателя кВт	34,1

Двигатель	
Рабочий объем двигателя	3,31
Регулятор частоты вращения двигателя	механический
Вид наддува воздуха	Атмосферный
Система впрыска топлива	Прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором
Частота вращения двигателя	1500
Охлаждение	Жидкостное
Количество, расположение цилиндров	4, рядное
Общий объем масла	10,5
Общий объем антифриза	9
Тип аккумуляторной батареи	Свинцово-кислотная
Электрическая система, В	12

Габаритные размеры и вес	
Длина, мм	1700
Ширина, мм	600
Высота, мм	1250

Топливная система	
Емкость стандартного топливного бака, литр	200
Расход топлива при нагрузке 100%	7,6
Расход топлива при нагрузке 75%	5,37
Датчик уровня топлива	Электронный

Генератор	
Род тока	переменный
Производитель альтернатора	Leroy Somer

Генератор	
Тип альтернатора	Синхронный 4-полюсный
Автоматический регулятор напряжения AVR	Автоматический регулятор напряжения (AVR)
Модель альтернатора	TAL-A42E-S
Система возбуждения	SHUNT
Допустимый ток короткого замыкания	не допускается
Точность регулирования напряжения, %	±1
Изоляция	Класс H
Уровень технической защиты	IP 23

Гарантия и интервалы ТО	
Гарантия	Гарантия: на дизель-генераторные установки, эксплуатирующееся в постоянном режиме, предусматривается гарантия 12 месяцев с момента установки (ввода в эксплуатацию), но не более 18 месяцев с даты поставки, с ограничением наработки 1000 м/ч. в течение гарантийного периода. Оборудование, эксплуатирующееся в резервном режиме и имеющее наработку не более 500 м/ч в год, имеет гарантию 24 месяца с момента продажи.
Замена масляного фильтра	Каждые 500 м/ч один раз в год
Замена масла	Каждые 500 м/ч один раз в год
Замена воздушного фильтра	Каждые 1000 м/ч
Замена топливного фильтра	Каждые 500 м/ч / один раз в год
Замена топливного фильтра тонкой очистки	каждые 500 м/ч
Замена приводного ремня	Каждые 1000 м/ч
Регулировка клапанных зазоров	каждые 1000 м/ч
Замена охлаждающей жидкости	Каждые 2000 м/ч / один раз в два года

*PRP - Основная мощность: определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна

выдавать непрерывно, обеспечивая переменную электрическую нагрузку при работе в течение неограниченного количества часов в год в согласованных рабочих условиях с установленными интервалами и процедурами технического обслуживания. выполняются в соответствии с предписаниями производителя. Допустимая средняя выходная мощность за 24 часа работы не должна превышать 70% от основной мощности. Перегрузочная способность 10% доступна в течение 1 часа в течение 12-часового периода работы.

****LTP** - ограниченная по времени рабочая мощность: определяется как максимальная доступная мощность в согласованных условиях эксплуатации, при которой генераторная установка способна обеспечивать до 500 часов работы в год (не более 300 часов для непрерывного использования) с интервалом технического обслуживания и процедурами, выполняемыми в соответствии с предписаниями производителей. Нет возможности перегрузки.