



POWERED by
HONDA™



Мощность: 2,5 кВА

Технические характеристики

Номинальная мощность, кВА	2,5
Род тока	переменный, однофазный
Номинальное напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный коэффициент мощности (cos φ)	1
Двигатель	Honda GX200
Способ запуска двигателя	ручной
Топливо	бензин АИ-92
Емкость топливного бака, л	3,6
Емкость масляной системы, л	0,6
Частота вращения, об/мин	3000
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч	1,2
Генератор	синхронный Linz SP10S D
Розетки отбора мощности / количество	16А / 2 шт.
Масса, кг	39
Габаритные размеры, мм:	580 x 405 x 415

БЕНЗОГЕНЕРАТОР EB2.5/230-SH



ЗАО «МНПО «Энергоспецтехника»
Тел.: +7 (495) 921-22-29
energo@spectech.ru
www.spectech.ru