

## Бензиновый генератор LT1000LBE



### Краткие технические характеристики

Бренд станции	MOTOR	Обороты двиг. (об/мин)	3000
Производитель двигателя	Launtop	Непрерывное время работы (ч)	4.8
Модель двигателя	LT460	Расход топлива ( г/кв.ч)	≤490
Мощность номинальная, кВт	7.5	Объем (см3)	460
Мощность максимальная, кВт	8.0	Объем топливного бака (л)	25
Напряжение	220	Емкость масл. системы (л)	1.1
Количество фаз	1	Уровень шума (на расст. 7 м. дБ(А))	≤76
Частота, Гц	50	Габариты	720x530x610
Фактор мощности cosΦ	1.0	Вес	94
Постоянный ток	12В/8.3А	Гарантия, год	...