

Дизельная электростанция Welland WP30 «Серия Premium»

Мы рады предложить Вам дизельную электростанцию на базе двигателя **Perkins (UK)** и генератора **Mecc Alte (UK)** производства компании **Welland Engineering Co. Ltd (UK)**



№	Наименование	
1	Дизель-генераторная установка: Welland WP30	
	Технические характеристики	Выходная мощность (при $\cos \phi=0,8$)
		33 кВА (26,4 кВт) – резервного применения 30 кВА (24 кВт) – основного применения
		Потребление топлива при 75% нагрузке
		5,4 л/час
		Встроенный топливный бак
		190 л (из толстостенного пластика)
		Производитель двигателя
		Perkins (UK)
		Тип двигателя
		1103A-33G , дизельный, 3-х цилиндровый, рядный, жидкостного охлаждения
		Частота вращения
	1500 об/мин	
	Тип электрогенератора	
	Meccalte ECO28-VL/4 , 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный	
	Выходное напряжение	
	Переменное, 400В – 50Гц	
	Стабильность выходного напряжения	
	1%	
	Стабильность выходной частоты	
	1% (Для электронного регулятора)	
	Габариты, ДхШхВ	
	1600x638x1240 мм	
	Вес в сухом состоянии	
	672 кг	
2	Панель управления Deerp Sea	
3	Аккумуляторная батарея	
4	Автомат защиты генератора	
5	Глушитель -20дБ	
6	Гибкий переходник на выхлопную трубу	
7	Электронный регулятор оборотов	